

- ๙.๔ มีไฟส่องสว่างชนิดไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งอยู่บนถังน้ำด้านหน้าทางซ้าย สามารถเคลื่อนย้ายและปรับก้มเงยได้ จำนวน ๑ ดวง
- ๙.๕ มีไฟส่องสว่างชนิดไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ วัตต์ ติดตั้งอยู่บนถังบรรจุน้ำด้านข้าง กึ่งกลางรถทางซ้ายและขวาของรถ สามารถหมุนและปรับก้มเงยได้ จำนวน ๒ ชุด
- ๙.๖ มีไฟส่องสว่างชนิดไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ วัตต์ ติดตั้งอยู่บนถังบรรจุน้ำด้านท้ายรถทางซ้ายและขวาของรถ สามารถหมุนและปรับก้มเงยได้ จำนวน ๒ ชุด
- ๙.๗ มีไฟส่องสว่างชนิดไฟสปอร์ตไลท์ LED OFF - ROAD BAR ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ วัตต์ ติดตั้งอยู่บนถังบรรจุน้ำด้านหน้ารถ ทางซ้ายและขวาของรถ สามารถหมุนและปรับก้มเงยได้ จำนวน ๒ ชุด
- ๙.๘ มีโคมไฟส่องถอยหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ ดวงไฟมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ดวง พร้อมตะแกรงกันกระแทก โดยดวงไฟเจาะฝังอยู่ในกันชนด้านท้ายรถ

๑๐. สัญญาณไฟฉุกเฉินด้านหน้ารถ

๑๐.๑ มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน ติดตั้งอยู่บนหลังคาของตัวรถด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด สีสันตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะเป็นแถวยาวแบบหมุน LED รูปทรงเหลี่ยม ประกอบด้วยดวงไฟฮาโลเจน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ หลอด และหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖ ชุด

๑๐.๒ มีชุดมอเตอร์หมุนหลอดไฟฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ รวม ๕ ดวง ด้านซ้าย-ขวา มีโคมไฟข้างละ ๒ ชุด ตรงกลางระหว่างไฟทั้ง ๒ ข้าง จำนวน ๑ ชุด แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ Polyphenylene Oxide Alloy แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์กึ่งกลางระหว่างหลอดไฟติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ความเข้มของแสงสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

๑๐.๓ ด้านล่างของชุดสัญญาณไฟหมุนมีชุดไฟกระพริบหลอด LED จำนวน ๖ ชุด ภายในชุดประกอบด้วยหลอด LED จำนวน ๔ ดวง ติดตั้งเป็นแนวยาวด้านหน้า จากด้านซ้ายไปด้านขวา จำนวน ๖ ชุด

๑๐.๔ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟ ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนตหรือ Lexan ช่องซ้ายและขวา มีสีของเลนส์ตามที่กฎหมายกำหนด ตรงกลางระหว่างไฟทั้งสองชุด มีชุดฝาครอบเลนส์เป็นแบบใส่โปร่งแสง ด้านบนของฝาเลนส์มีลายฝ่าเพื่อเพิ่มความเข้มของแสง ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวมขาตั้ง) กว้าง×ยาว×สูง ไม่น้อยกว่า ๑๒×๔๕×๖ นิ้ว

๑๐.๕ หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์แยกอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดการชำรุด ไฟดวงอื่นยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ และมอเตอร์ทุกตัวสามารถป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุสัญญาณทางทุกย่านความถี่ได้


๑๐.๖ มีสวิตช์ควบคุมสัญญาณไฟไซเรน สามารถควบคุมการเปิด - ปิด ได้ทีละชั้นหรือได้พร้อมกันทั้ง ๒ ชั้น อยู่ในกล่องเดียวกันกับเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน โดยห้ามดัดแปลงหรือใช้อุปกรณ์เสริมภายนอก

๑๐.๗ เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมไมโครโฟน ชนิดไร้สายแบบมีปุ่มควบคุม สามารถส่งงานภายนอกได้ในระยะไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ปรับเปลี่ยนสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ ติดตั้งในที่เหมาะสม

๑๐.๘ ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ - ๒๕๕๒ หรือ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘

๑๐.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย ของสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยมีเอกสารหลักฐาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

/๑๑. สัญญาณไฟ...



๑๓/๑/๕๙